



## Portatif Ses Bombası Hoparlör

### Ürün Tanıtımı

Özgün dizaynli, mükemmel ses veren, yerleşik lityum pilli DK-606 mini portatif hoparlör. Kart (mp3 format) ve line-in (bilgisayara, cep telefonuna, mp3/4 vb. ses çalara bağlanabilir) destekli.

### Kullanım Kılavuzu

- 1. Pil Şarjı** Lütfen 2'si 1 arada kablolu mini USB'yi DK-606 USB konektörüne ("DC 5V V-IN" Port) bağlayın ve USB'nin diğer yanını bilgisayara veya diğer USB şarj makinesine bağlayın. Kırmızı Led gösterge ışıkları yandığı sürece ürün şarj olur. Ses berraklığını yitirse veya gürültülü çıkmaya başlarsa pil bitmiş demektir ve tekrar kullanım için pili şarj etmeniz gerekir.
- 2. Kart Oynatıcı Modu** Adım 1: Mp3 formatlı Kartı takın. Kartı çıkartmak isterseniz, bastırın, otomatik olarak kendisini dışarı atacaktır. Adım 2: DK-606'yı güç-açık konuma getirin, mavi led gösterge ışığı yanarsa, müzik düzgün şekilde çalıyor demektir.
- 3. Ses Ayarı** Ses, güç-açık konumuna getirildiğinde maksimuma ayarlıdır. a) Sesi Açma: Kayar anahtarı sol yana bastırın ve parmağınızı çekmeden tutun, ses adım adım yükselecektir. İstedığınız ses düzeyine ulaştığınızda

## Portatif Ses Bombası Hoparlör

parmağınızı çekin. b) Ses Kapama: Kayar anahtarı sağ yana bastırın ve parmağınızı çekmeden tutun, ses adım adım azalacaktır. İstedığınız ses düzeyine ulaştığınızda parmağınızı çekin.

- 4. Sonraki – Önceki Ayarı** a) Önceki: Anahtarı sola doğru bir kerelik kaydırın. b) Sonraki: Anahtarı sağa doğru bir kerelik kaydırın.
- 5. Bekletme** Kayar anahtara bir kez basın, şarkı duracaktır. Bir kez daha basarsanız, şarkı yeniden çalmaya başlayacaktır.
- 6. Line-in Modu** Adım 1: Kartı çıkartın Adım 2: DK-606'yı güç-açık konumuna getirin. Mavi led gösterge lambası yanıyorsa, DK-606, line-in modundadır. Adım 3: 2'si 1 arada kablolu mini USB'yi DK-606 USB konektörüne bağlayın ve diğer yandaki 3.5-inç kulaklık konektörünü bilgisayara, cep telefonuna, Mp3/4 veya diğer 3.5-inç kulaklık ses çıkış cihazına bağlayın. Adım 4: Ses oynatıcının müziğini oynatın, bu sefer DK-606 bir hoparlör işlevi görecektir.
- 7. Kulaklık Modu** Kulaklığı DK-606 "V-OUT" portuna bağlayın.
- 8.** DK-606 kapağı teleskopik olup, müzik çalarken ses odacığını genişletecek şekilde büyütülebilir ve güç-kapalı konumdayken kolay taşınabilmesi için katlanabilir.